

FIRETRE

**Paristo-
käyttöinen**

Palovaroitin optinen paristolla, sarjaankytkettävä

Optinen palovaroitin, joka voidaan kytkeä sarjaan langattomasti. Kun yksi sarjan ilmaisimista hälyttää, muut alkavat hälyttää samanaikaisesti. Voidaan myös käyttää yksittäisenä palovaroittimena. Varoitus vikatilasta. Matalan jännitteen varoitus. Vaimennustoiminto: noin 10min. Mukana 2x1.5V AA paristo. Langaton taajuus: 868MHz. Hyväksyntä EN14604:2005/AC:2008

TEKNISET TIEDOT:

- EN14604-standardin mukainen
- Hush-vaimennusominaisuus, kesto noin 10 minuuttia
- Testi-/vaimennuspainike
- 10 tunnin hiljainen tila pariston ollessa alhainen
- Hälytyksen voimakkuus > 85 dB (A) / 3 m
- Langaton signaali 868 MHz
- Langattoman signaalin kantama max. 100 m avoimessa tilassa
- Virtalähde 2 x 1.5 V AA-paristo (sisältyy pakkaukseen)
- Lepovirta < 30 uA
- Hälytyksen virta < 85 mA
- Lämpötila 0c – +40c, vain sisätiloihin
- Käyttöympäristön kosteus < 93 % RH
- Kuoren materiaali iskunkestävä HIPS

MUUTA HUOMIOITAVAA:

- Sarjaankytkettävä, max. 48 kpl
- Palovaroittimien vaihtoväli 5-10 vuotta
- Jokaista 60 m2 kohden yksi palovaroitin
- Tarkista palovaroittimen toimivuus vähintään kuukausittain
- Muista puhdistaa palovaroitin vähintään kuukausittain

